

SOREX Door Phone & Code GLAS

Schlüsselloses Aufsperrern mit Smartphone oder Zahlencode, Verwaltung via App

Das SOREX Door Phone & Code Türöffnungssystem ermöglicht es, Türen und Tore mit jedem bluetoothfähigen Mobiltelefon oder durch Eingabe eines Zahlencodes zu entriegeln. Das Schloss erhält bereits bei Annäherung des berechtigten Mobiltelefons innerhalb der eingestellten Erkennungsreichweite den Impuls zum Entriegeln - ein Herausholen des Mobiltelefons ist nicht mehr erforderlich. Montiert wird das Produkt entweder direkt im Türblatt oder in der Wand. Eine Verwaltungs-App ermöglicht es Benutzer zu konfigurieren, Codes zu ändern, Zutrittsberechtigungen zu sperren oder zu löschen, Öffnungsreichweiten einzustellen, etc. Bis zu 6 Türen können dabei gleichzeitig verwaltet werden, u.a. sind auch die letzten 20 Zutritte ersichtlich.









Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
DO401000 schwarz, silber	SOREX Door Phone & Code GLAS	Elektronisches Zutrittssystem mit Touch-Tastatur; vor allem für den Privatbereich; ermöglicht den Zutritt mittels bluetoothfähigem Mobiltelefon oder Codeeingabe; Verwaltung über Smartphone-App möglich

Technische Details

- Anzahl anlernbarer Öffnungsmedien: Bis zu 18 Tastaturcodes und 6 bluetoothfähige Mobiltelefone sind gleichzeitig programmierbar
- Erkennungsreichweite: Einstellbar
- Relaisschaltdauer: Einstellbar (1 sec = Standard, 5 sec mögl.)
- Versorgungsspannung: 9-24 VDC oder 9-12 VAC (max. 250 mA)
- Relais-Ausgang: Max. 60 V DC/AC, max. 1,25 A
- Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
- Das Produkt besteht aus zwei Einheiten:
 1. Sichtbare Frontblende auf Gehäuse mit Empfangsteil:
Frontblende mit Hintergrundbeleuchtung (48 x 93 x 3 mm)
Gehäuse (40 x 85,5 x 17 mm) befestigt mit vier Klemmen
 2. Verschlüsseltes Kabel (1,3 m lang) mit elektronischem Relais:
Erst das Relais gibt den Schaltimpuls zum Öffnen

Zubehör / Tabelle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	
-----	Bluetoothfähiges Handy oder Smartphone	Jedes bluetoothfähige Handy, auch wenn es kein Smartphone ist, ist mit dem Door Phone & Code kompatibel.	
-----	SOREX Manager - App zur Benutzerverwaltung	Erhältlich im jeweiligen App Store, wird fürs Bearbeiten und Sperren von Benutzern und vieles mehr verwendet.	
DO102040 / DO102041	SOREX Unterputzdose (weiß/silber)	Unterputzdose für das Door Phone & Code, bestehend aus Frontblende und Gerätedose, erhältlich in zwei Farben.	
DO102020 / DO102021	SOREX Aufputzdose (weiß/silber)	Aufputzdose für das Door Phone & Code, erhältlich in zwei Farben.	
DZ201000	SOREX Digitalzylinder mit Funkschnittstelle, batteriebetrieben	Batteriebetriebener Drehknäufzylinder; wird mithilfe der Funkschnittstelle vom Door Phone & Code angesteuert.	
ES101000	SOREX Elektronik-Schloss mit Einfachverriegelung, batteriebetrieben	Selbstverriegelndes Elektronik-Schloss, wird vom Door Phone & Code angesteuert.	
ES201000	SOREX Elektronik-Schloss mit Mehrfachverriegelung, verkabelt	Automatisches Mehrfachverriegelungssystem, wird vom Door Phone & Code angesteuert.	